

# PXR-94MESKL 讀卡機

## 功能特色

- 內建Mifare (13.56 MHz)與EM (125 KHz)雙頻讀卡頻率，方便系統整合應用。
- 符合 ISO 14443-A 國際標準，提供 MIFARE® / CPU 卡等讀卡功能。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。
- 提供RS485通訊介面，可滿足長距離的佈線規劃。
- 採用最新一代的觸摸式及藍光顯示按鍵設計，外型輕薄、造型時尚。
- 提供讀卡開門、讀卡加密碼、卡號輸入開門以及按鈕開門等開門方式。
- 當按鍵功能關閉時，遇刷卡加密碼時，自動打開按鍵功能，操作完畢自動關閉。
- 具門鈴按鍵設計，可外接門鈴裝置。
- LCD顯示屏幕待機時顯示日期、時間、星期，刷卡時顯示狀態訊息及使用者姓名。
- 可自動偵測與控制器的連線狀態，當離線時自動轉換為單機模式，以緊急管理卡模式或自動學習模式維持正常運作。
- 可設定32筆緊急管理卡，當離線時提供管理人員開門使用。
- 提供自動學習功能，可自行記憶、更新470筆有效卡號，當讀卡機與控制器離線時，自動轉換為單機模式維持正常運作。
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。

## 訂購資訊

包裝內容：■ 主機 X 1 ■ 快速安裝手冊 X1  
■ 零件包 X 1  
■ 安裝固定板或底座 X 1

型號識別：

**PXR-94MESKL**

Auto Learning  
按鍵  
RS-485  
EM  
Mifare  
裝置型號  
產品種類

顏色：

●  
黑  
(BL)

## 規格

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| 型號            | PXR-MESKL                                    |
| 讀卡格式          | Mifare (13.56 MHz) 及 EM (125 KHz)            |
| 讀卡距離          | Mifare : 3-5 公分 (max.) ; EM : 8-10 公分 (max.) |
| 通訊介面          | RS-485                                       |
| 按鍵            | 17 Key (F1-F4, 0-9, *, #, 門鈴)                |
| 輸入點           | 3組數位偵測輸入(門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1)          |
| 輸出點           | 1 組電鎖輸出, 2 組擴充輸出 (電鎖/警報 可由外接的 ACU-30/90輸出)   |
| ID 設定         | 按鍵設定                                         |
| 傳輸速率          | 19,200 bps-N-8-1                             |
| LCD 顯示器       | 128 x 64 圖文型液晶顯示器                            |
| LED 顯示器       | 電源/通訊 指示燈                                    |
| 音頻提示          | 蜂鳴器                                          |
| 防護設計          | IP 65                                        |
| 電源輸入          | DC 12V / 1A                                  |
| 消耗電流          | 500mA (max)                                  |
| 工作溫度          | 0°C ~ 55°C / 32°F ~ 131°F                    |
| 相對濕度          | 20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)                     |
| 體積(LxWxH)(mm) | 130 x 100 x 27                               |